

INSTALLAZIONE DEL DRIVER STAMPANTE/SCANNER PER WINDOWS2000
(PER MFC730/740) UTENTI CON INTERFACCIA PARALLELA

UTENTI CON INTERFACCIA PARALLELA DI MFC730/740

ATTENZIONE. NON È POSSIBILE INSTALLARE IL SOLO DRIVER TWAIN SENZA
INSTALLARE IL DRIVER STAMPANTE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI
INSTALLAZIONE RIPORTATE DI SEGUITO.

1. Creare una directory temporanea sull'unità disco rigido in cui salvare il file auto-estraente scaricato, ad esempio C:\730drv.
2. Fare clic su "DOWNLOAD" per avviare il download. Memorizzare il file scaricato nella directory temporanea creata.
3. Fare doppio clic sul file auto-estraente scaricato. I file del driver verranno collocati nella directory "C:\7150drv\MFC7150\Win2000\US_Eng\Setup\Disk1".
4. Connettere l'MFC al PC mediante il cavo parallelo e riavviare Windows.
5. Fare clic su "Avanti".
6. Fare clic su "Avanti".
7. Selezionare "Specificare un percorso" e fare clic su "Avanti".
8. Fare clic su "Sfoggia".
9. Fare clic su "MFC730(740)\Win2000\US_Eng" nella directory specificata e scegliere "Apri".
10. Scegliere "OK".
11. Fare clic su "Avanti".
12. Viene visualizzata la schermata "Firma digitale non trovata". Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" offre firme digitali per i driver che superano test rigorosi. Brother sta richiedendo la certificazione WHQL. Per continuare l'installazione, scegliere "Sì".
13. Scegliere "Fine".

14. Fare doppio clic sul file "Setup.exe" scaricato nella directory specificata, ad esempio C:\730drv\MFC730(740)\Win2000\US_Eng\Setup\disk1\Setup.exe.

15. Fare clic su "Avanti".
16. Fare clic su "Avanti".
17. Fare clic su "Avanti".
18. Per installare i "caratteri compatibili True Type", scegliere "Sì". Se si installano i "caratteri compatibili True Type", è possibile usare diversi caratteri quando si utilizza MS word. Anche se si sceglie "NO", l'installazione procede senza problemi.
19. Fare clic su "Avanti". Se si sceglie "Sì" al punto precedente viene visualizzata questa schermata.
20. Leggere il file "LEGGIMI" e chiudere l'applicazione Wordpad.
21. Scegliere "OK". L'installazione del driver per Windows2000 è terminata.