

**HUR MAN INSTALLERAR SKRIVAR-/SKANNERDRIVRUTINER FÖR  
WINDOWS 2000  
(FÖR MFC730/740) ANSLUTNING VIA PARALLELLPORT**

---

FÖR MFC730/740 ANSLUTNING VIA PARALLELLPORT

SE UPP! DET GÅR INTE ATT BARA INSTALLERA TWAIN-DRIVRUTINEN. DU MÅSTE INSTALLERA SKRIVARDRIVRUTINEN OCKSÅ. FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN VID INSTALLATIONEN!

1. Skapa en tillfällig mapp på hårddisken, där du sparar den självuppackande filen som laddats ner, t.ex. C:\730drv.
2. Klicka på "DOWNLOAD" för att börja nerladdningen. Spara den nerladdade filen i den tillfälliga mapp som du skapade.
3. Dubbelklicka på den självuppackande filen som du laddat ner. Filerna för drivrutinen kommer att placeras i mappen "C:\7150drv\MFC7150\Win2000\US\_Eng\Setup\Disk1".
4. Anslut MFC till datorn med parallellkabeln, och starta om Windows.
5. Klicka på "Nästa".
6. Klicka på "Nästa".
7. Kryssa endast "Ange sökväg" och klicka på "Nästa".
8. Klicka på "Bläddra".
9. Klicka på "MFC730(740)\Win2000\US\_Eng" i din mapp, och klicka sedan på "Öppna".
10. Klicka "OK".
11. Klicka på "Nästa".
12. Rutan "Ingen digital signatur hittades" visas. Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" har digitala signaturer för drivrutiner som klarar deras omfattande prov. Brother ansöker just nu om WHQL-certifiering. För att fortsätta installationen, klicka på "Ja".
13. Klicka på "Slutför".
  
14. Dubbelklicka på den nedladdade filen "Setup.exe" i den angivna mappen. t.ex. C:\730drv\MFC730(740)\Win2000\US\_Eng\Setup\disk1\Setup.exe
  
15. Klicka på "Nästa".
16. Klicka på "Nästa".
17. Klicka på "Nästa".
18. Om du vill installera True Type-fonter, klicka på "Ja". (Om du installerar True Type-fonterna kan du använda olika fonter när du använder MS Word etc. Det blir inga problem med installationen även om du klickar på "Nej".)
19. Klicka på "Nästa". (När du klickar på "Ja" i föregående steg visas den här rutan.)
20. Läs "README"-filen och stäng programmet Wordpad.
21. Klicka "OK". Drivrutinen för Windows 2000 har installerats.