

**DRUCKER-/SCANNERTREIBER FÜR WINDOWS2000 INSTALLIEREN
(FÜR DEN BETRIEB DES MFC9650 ÜBER DIE PARALLELSCHNITTSTELLE)**

FÜR DEN BETRIEB DES MFC9650 ÜBER DEN PARALLELANSCHLUSS

ACHTUNG! DER TWAIN-TREIBER KANN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM DRUCKERTREIBER INSTALLIERT WERDEN. ZUR INSTALLATION GEHEN SIE WIE NACHSTEHEND BESCHRIEBEN VOR.

1. Erzeugen Sie ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte, in das Sie die heruntergeladene selbstentpackende Datei vorübergehend speichern können.

z.B. C:\9650drv

2. Klicken Sie auf "DOWNLOAD", um den Download zu starten. Speichern Sie die heruntergeladene Datei dann in dem dafür erzeugten Verzeichnis.

3. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene selbstentpackende Datei. Die Treiberdateien werden in das Verzeichnis "3in1/Ver100" gestellt.

4. Schließen Sie das MFC mit dem Parallelkabel an den PC an und starten Sie Windows neu.

5. Klicken Sie auf "Weiter".

6. Klicken Sie auf "Weiter".

7. Wählen Sie nur "Pfad eingeben" und klicken Sie auf "Weiter".

8. Klicken Sie auf "Durchsuchen".

9. Klicken Sie auf "3 in 1" und "Ver100". Klicken Sie dann auf "Öffnen".

10. Klicken Sie auf "OK".

11. Klicken Sie auf "Weiter".

12. Nun erscheint die Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden". Das Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" liefert digitale Signaturen für Treiber, die seine hohen Anforderungen erfüllen. Brother betreibt derzeit die WHQL-Zertifizierung. Klicken Sie auf "Ja", um die Installation fortzusetzen.

13. Klicken Sie auf "Weiter".

14. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei "ZlpUsa.exe" im vorgegebenen Verzeichnis.

z.B. C:\8600drv\6in1\ver100\usa\disk1\ZlpUsa.exe

15. Klicken Sie auf "Weiter".

16. Klicken Sie auf "Weiter".

17. Klicken Sie auf "Weiter".

18. Klicken Sie auf "Ja".

19. Klicken Sie auf "Weiter".

20. Lesen Sie bitte die LIESMICH-Datei und schließen Sie das Programm Wordpad.

21. Klicken Sie auf "OK". Der Windows2000-Treiber ist jetzt installiert.