

## **CÓMO INSTALAR EL CONTROLADOR DE IMPRESORA/ESCÁNER PARA WINDOWS 2000 USUARIOS DE INTERFAZ PARALELO (PARA LA MFC9650)**

---

### PARA USUARIOS DE INTERFAZ PARALELO DE LA MFC9650

¡PRECAUCIÓN! NO SE PUEDE INSTALAR SÓLO EL CONTROLADOR TWAIN SIN INSTALAR EL CONTROLADOR DE IMPRESORA. SIGA LAS INSTRUCCIONES ENUMERADAS A CONTINUACIÓN PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN

1. Cree un directorio temporal en la unidad de disco duro para guardar el archivo descargado autoejecutable.  
Por ejemplo, C:\9650drv
2. Haga clic en “DESCARGAR” para iniciar la descarga. Para almacenar el archivo descargado, seleccione el directorio temporal que ha creado.
3. Haga doble clic en el archivo autoejecutable descargado. Los archivos del controlador se colocarán en el directorio "3in1/Ver100".
4. Conecte la MFC al PC por medio del cable paralelo y reinicie Windows.
5. Haga clic en “Siguiete”.
6. Haga clic en “Siguiete”.
7. Marque sólo “Especificar una ubicación” y haga clic en “Siguiete”.
8. Haga clic en “Examinar”.
9. Haga clic en “3 in 1” y “Ver100” y haga clic en “Abrir”.
10. Haga clic en “Aceptar”.
11. Haga clic en “Siguiete”.
- 12- Aparecerá la pantalla “Firma digital no encontrada”. El laboratorio de Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" proporciona firmas digitales para controladores, pasando por pruebas muy concienzudas. Brother está en el proceso de solicitar certificaciones WHQL. Para continuar la instalación, haga clic en “Sí”.
13. Haga clic en “Finalizar”.
14. Haga doble clic en el archivo “ZlpUsa.exe” descargado en el directorio especificado.  
Por ejemplo, C:\8600drv\6in1\ver100\usa\disk1\ZlpUsa.exe
15. Haga clic en “Siguiete”.
16. Haga clic en “Siguiete”.
17. Haga clic en “Siguiete”.
18. Haga clic en "Sí".
19. Haga clic en “Siguiete”.
20. Lea el archivo “README” y cierre la aplicación Wordpad.
21. Haga clic en “Aceptar”. El controlador para Windows 2000 se habrá instalado.