

SLIK INSTALLERER DU SKRIVER-/SKANNERDRIVER FOR WINDOWS2000 (FOR BRUKERE AV MFC9870 PARALLELT GRENSESNIITT)

FOR BRUKERE AV MFC9870 PARALLELT GRENSESNIITT
FORSIKTIG! DU KAN IKKE INSTALLERE BARE TWAIN-DRIVER UTEN Å
INSTALLERE SKRIVERDRIVER. FØLG INSTRUKSENE NEDENFOR VED
INSTALLASJON!

- 1.Lag en midlertidig katalog på harddiskdrevet for å lagre den selvutpakkende filen du skal hente, f.eks. C:\9870drv.
- 2.Klikk på knappen for nedlasting for å starte nedlastingen. Velg å lagre filen i den midlertidige katalogen du har laget.
- 3.Dobbeltklikk på den selvutpakkende filen du har lastet ned. Driverfilene blir plassert i katalogen "3in1/Ver100".
- 4.Kopl MFC-enheten til PC-en med en parallellkabel og start Windows på nytt.
- 5.Velg "Neste".
- 6.Velg "Neste".
- 7.Merk av "Angi en plassering" og velg så "Neste".
- 8.Velg "Bla gjennom".
- 9.Velg "3 in 1" og "Ver100". Klikk deretter på "Åpne".
- 10.Velg "OK".
- 11.Velg "Neste".
- 12.Det blir vist et vindu med melding om at det ikke ble funnet en digital signatur. Microsoft WHQL "Windows Hardware Quality Lab" godkjenner drivere etter omfattende tester og gir dem digitale signaturer. Brother er i ferd med å søke om WHQL-sertifisering. Velg "Ja" for å fortsette installeringen.
- 13.Velg "Fullfør".
- 14.Dobbeltklikk på den nedlastede filen "ZlpUsa.exe" i katalogen som er angitt. Dobbeltklikk på katalogen der filen "Setup.exe" befinner seg, f.eks. C:\9870drv\6in1\ver100\usa\disk1.
- 15.Velg "Neste".
- 16.Velg "Neste".
- 17.Velg "Neste".
- 18.Velg "Ja".
- 19.Velg "Neste".
- 20.Les "README"-filen og avslutt Wordpad-programmet.
- 21.Velg "OK". Driveren for Windows 2000 er nå installert.